

**ELEKTROMOS KONTAKT
TISZTÍTÓ SPRAY**

- Nem károsítja az érzékeny felületeket, nem oldja a műanyagokat és a szigeteléseket.
- Nyom nélkül szárad, ezáltal egy teljesen tiszta felületet eredményez.
- Nem korrozív.
- Nem tartalmaz vizet, így nem korrodálja a párára érzékeny alkatrészeket.
- Nem károsítja a bőrt.
- Nincs kellemetlen szaga.
- Zárt terekben biztonságosan alkalmazható.
- Nem tartalmaz rákkeltő, vagy ózonkárosító anyagokat.

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A PURETEX egy speciálisan kifejlesztett, nagy tisztító hatású, gyorsan száradó, elektromos kontakt javító oldó- és tisztítóspray.
A PURETEX könnyen és hatékonyan alkalmazható a legtöbb elektromos berendezésen.

A PURETEX nem korrozív, nem tartalmaz rákkeltő vagy ózonkárosító anyagokat.
A PURETEX nem változtatja meg a nyomtatott áramkörök karakterisztikáját.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Aeroszol
Szín: színtelen
Szag: oldószer-szerű
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 82 °C
Lobbanáspont: 1°C

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,7 – 12 Térf.%
Sűrűség (20 °C-on): 0,61325 g/cm³
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A PURETEX egyedi formulája gyorsan és hatékonyan alkalmazható minden elektromos berendezés, elektromechanikai mechanizmusok, relék, fém felületek, telefon alkatrészek, precíziós berendezések, riasztó berendezések, számítógép alkatrészek, csatlakozók, kapcsolók, nyomtatott áramkörök, konnektorok, számológépek stb. tisztítására, flux eltávolítására, olaj- és zsírtalanítására, illetve az elektromos kontakt javítására.
- Ideális villanymotor szénkefe tisztításához. A szénkefe rendszeres tisztításával megnöveli a szénkefe és a motor élettartamát is!
- Filctoll, ragasztószalag maradványok eltávolításához, illetve alkoholos filccel jelölt szerszámok tisztításához.
- Figyelem! CSAK FESZÜLTSEGMENTESÍTETT ELEKTROMOS BERENDEZÉSEKEN HASZNÁLJA!
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Permetezze a PURETEX-et közelről a kezelni kívánt felületre. Amennyiben a felület nehezen érhető el, alkalmazza a sprayfej hosszabbítót. A feszültségmentes állapotban is mozgatható kapcsolókat és reléket célszerű megmozgatni a minél jobb hatásfok elérése érdekében. A makacsabb szennyeződéseknel használja a kefés fejet dörzsölésre, majd öblítse le a felületet újabb permetezéssel. Várjon, amíg a kezelt felület megszárad.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X302002	Puretex + Brush	400ml	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

